綠創新科技
Green Ideas Technology

多面板公布欄
快速入門

產生日期：2026年11月21日

線上版（最新內容）：https://chlcd.green-ideas.com.tw/multipanel-start/

目錄

開始之前 2

開始前準備 2

1. 認識你的公布欄 3

2. 用手機連上公布欄 4

3. 確認面板都接好 5

4. 上傳文件到媒體庫 6

5. 幫每片面板排內容 7

6. 依時段換內容（選用） 8

7. 日常操作與出問題時 9

手動換張與暫停 9

清除畫面 9

面板不見了 9

© 2025-2026 Green Ideas Technology｜保留所有權利

快速入門

第一次使用多面板公布欄？照著下面 7 個步驟做，就能讓每一片面板自動輪播你的文件。

適用機型

這份快速入門只適用 31.5 吋 3 片的多面板公布欄機種。其他機型請看 ChLCD Display APP 快速入門。

步驟	你會學到
1. 認識你的公布欄	面板編號與系統畫面面板
2. 用手機連上公布欄	打開公布欄的管理畫面
3. 確認面板都接好	三片面板都正常、編號對得上
4. 上傳文件到媒體庫	把 PDF 或圖片放進公布欄
5. 幫每片面板排內容	每片要播哪些頁面、多久換一張
6. 依時段換內容（選用）	早上、晚上播不同的內容
7. 日常操作與出問題時	手動換張、清除畫面、面板不見了怎麼辦

開始前準備

要準備的	說明
手機	用來連上公布欄、打開管理畫面
要顯示的文件	PDF、PNG 或 JPEG

想了解更多細節

這裡只介紹最常用的操作。每一頁最後都有「想知道更多」，可以連到多面板公布欄完整功能說明。

開始：1. 認識你的公布欄

© 2025-2026 Green Ideas Technology｜保留所有權利

1. 認識你的公布欄

多面板公布欄由三片面板組成，由同一台裝置管理。每一片各自有內容清單與輪播。

項目	說明
面板編號	每片面板背後有銘板，上面是它的編號。管理畫面上的「第 N 片」就是這個編號
系統畫面面板	三片中有一片負責顯示 Wi-Fi QR Code、網路設定等系統畫面，通常是較低、方便掃描的那一片
還沒放內容的面板	會一直顯示開機畫面，並在左側標出自己的編號（No. 1、No. 2...）

裝置重新開機後，系統畫面面板會先顯示開機畫面（Wi-Fi QR Code 與管理頁網址），約 60 秒後自動換回原本的內容。

管理畫面的選單有「公布欄」「媒體庫」「安裝」，系統設定（網路、更新、日誌等）和一般看板相同。

下一步：2. 用手機連上公布欄

想知道更多：公布欄與單片設定、安裝與接線

© 2025-2026 Green Ideas Technology｜保留所有權利
www.3rgit.com

2. 用手機連上公布欄

1. 在系統畫面面板找到開機畫面的 QR Code。如果已經換回內容，可以重新開機，或請已連上的人在「公布欄」首頁按「顯示 QR Code」。
2. 用手機掃描 QR Code，加入公布欄的 Wi-Fi，再打開管理畫面。做法和一般看板相同，見 ChLCD Display APP：用手機連上看板。
3. 左側選單出現「公布欄」「媒體庫」「安裝」，就代表連線成功了。

「顯示 QR Code」只顯示 60 秒

系統畫面面板顯示開機畫面 60 秒後，會自動換回內容。

想改連公司網路？

第一次設定請先用手機連上公布欄。之後若要讓公布欄連上現場的 Wi-Fi，請參考現場 Wi-Fi；各種網路模式的差別見三種網路模式。

公布欄沒有內建網路孔。如果現場需要用網路線連線，需要加裝 USB 轉網路線（RJ45）的轉接器，請與原廠或經銷商聯繫。

切換網路後，手機連回管理畫面的方式會改變，請先看各種切換對手機的影響。

下一步：3. 確認面板都接好

想知道更多：連線到裝置、網路設定

© 2025-2026 Green Ideas Technology｜保留所有權利
www.3rgit.com

3. 確認面板都接好

1. 在左側選單點「公布欄」，看首頁上方的「N／N 片正常」。三片都接好時是「3／3 片正常」。
2. 按「識別編號」，每一片會刷出大字編號。對照面板背後的銘板，確認編號一致。

看到的狀況	怎麼處理
有一片顯示「不見了」	這片沒有接上。按上方提示的「前往安裝」，照安裝與接線檢查
編號和銘板對不上	兩片插反了。到「安裝」頁用「對調」處理，見對調

下一步：4. 上傳文件到媒體庫

想知道更多：公布欄與單片設定、安裝與接線

© 2025-2026 Green Ideas Technology｜保留所有權利

4. 上傳文件到媒體庫

媒體庫是三片面板共用的文件倉庫，先把要顯示的文件放進來。

1. 在左側選單點「媒體庫」。
2. 把檔案拖曳到上傳區，或點選上傳區選檔（PDF、PNG、JPEG）。
3. 畫面顯示「已上傳 檔名，轉檔中」。等狀態從「排隊中」「轉檔中」變成顯示「N 頁」，就可以使用了。

上傳後可以離開頁面

轉檔在公布欄上背景進行，離開頁面也會繼續。PDF 會轉成一頁一頁，圖片一張就是一頁。

想讓文件自動上架、下架？

每份文件可以設定「上架時間」與「下架時間」，到時間自動換上或撤下。不填就是立即上架、永不下架。見上架與下架時間。

下一步：5. 幫每片面板排內容

想知道更多：媒體庫

© 2025-2026 Green Ideas Technology｜保留所有權利
www.3rgit.com

5. 幫每片面板排內容

每片面板各自設定要播哪些頁面。

1. 在「公布欄」首頁按一片面板的縮圖，進入「第 N 片」頁面。
2. 在「內容管理」按**加入頁面**，從媒體庫挑文件的頁面（可以「全選」，也可以「展開頁面」逐頁勾選）。
3. 用「上移」「下移」調整順序。
4. 在「內容輪播」選多久換一張，例如「每 5 分鐘」。顯示「已更新內容輪播」就完成了。
5. 按左上角「回公布欄」，對其他面板重複一樣的步驟。

旋轉、一張放幾頁

每個項目的「設定」可以調整旋轉方向、一張幾頁、間距與要顯示的頁面，見內容管理。

沒有上架中的文件時會清除畫面

清單裡沒有任何上架中的文件時，這片面板會刷成全白。看到全白時，先確認文件是否已經上架。

下一步：6. 依時段換內容（選用）

想知道更多：公布欄與單片設定

© 2025-2026 Green Ideas Technology｜保留所有權利
www.3rgit.com

6. 依時段換內容（選用）

想讓同一片面板在不同時段播不同內容，例如早上播「早班」、晚上播「晚班」，可以用清單加時段排程。只播一種內容的話，可以跳過這一步。

1. 進入「第 N 片」頁面，在「清單」按「新增清單」，取名例如「晚班」。
2. 用「編輯哪份清單」切到新清單，再照上一步在「內容管理」加入頁面、設定「內容輪播」。
3. 在「時段排程」按「設定」，再按「新增時段」。
4. 「什麼時候」選切換的時間，「換成哪份清單」選「晚班」。
5. 儲存後顯示「已儲存時段排程」，畫面會顯示「下一次 時間」。

要在早上換回「早班」，再新增一個時段，「換成哪份清單」選早上要播的那一份。

> **沒有時段生效時播預設清單**
>
> 每片一定有一份預設清單。還沒有任何時段觸發，或沒有設定任何時段時，就播預設清單。

下一步：7. 日常操作與出問題時

想知道更多：清單、時段排程、換圖頻率設定詳解

© 2025-2026 Green Ideas Technology｜保留所有權利
www.3rgit.com

7. 日常操作與出問題時

手動換張與暫停

想馬上顯示某一張，在「第 N 片」頁面用「上一張」「下一張」，或在「各張（點一下就顯示）」點一張。

手動選張後，這片會暫停自動輪播，畫面顯示「手動暫停中，幾點幾分恢復輪播」。暫停多久在「手動選張後暫停」設定，見手動選張後暫停。

清除畫面

要清除畫面的	做法
一片	在「第 N 片」頁面按「清除畫面」
全部	在「公布欄」首頁按「全部清除畫面」

清除畫面後會暫停輪播，時間到了從清除畫面前的那張接著輪，見清除畫面。

面板不見了

首頁上方出現「N 片面板不見了（x／y 片正常）」時：

狀況	先檢查
整組都不見了	HUB 或上游線材
只有一片不見了	那一片的 CH347、線或 TCON

面板的內容與設定都會保留，重新接回後會自動刷上依目前時間應該顯示的那一張。換了新面板或換了插孔，請照安裝與接線登記或搬移設定。

恭喜完成快速入門！各功能的完整說明，請看多面板公布欄完整功能說明。網路、軟體更新等系統設定，請看左側選單的「共用功能」。

© 2025-2026 Green Ideas Technology｜保留所有權利

想知道更多：公布欄與單片設定、安裝與接線

© 2025-2026 Green Ideas Technology｜保留所有權利